

## FICHE PRODUIT

### STYLISTIC ST6012

Version: Avril 2009

La solution mobile idéale en intérieur comme en extérieur

#### STYLISTIC ST6012

Le STYLISTIC ST6012 est le compagnon idéal pour travailler en intérieur comme en extérieur, et a été spécialement développé pour vous permettre de travailler debout ou en mouvement. Pesant seulement 1,6 kg, il est facile à transporter et est doté d'un design semi-durci et d'un écran transmissif TFT WXGA de 12,1" offrant une image exceptionnelle. La prise en charge des fonctions stylet vous permet d'effectuer votre travail n'importe où, et de le présenter de façon convaincante. Autre avantage : l'autonomie de la batterie vous permet de travailler pendant une longue période. En plus d'être léger, le boîtier offre une protection supplémentaire contre l'humidité et la poussière.

#### Mobilité illimitée

Compact, léger et facile à transporter, il a été conçu pour vous offrir une mobilité optimale.

- Taille proche d'une feuille A4, 1,6 kg à peine, des touches personnalisées pour un accès simple et rapide à vos applications

#### Sécurité optimale

Parfaite protection des données contre les accès non autorisés.

- Lecteur de SmartCard intégré, lecteur d'empreintes digitales et module TPM

#### Productivité exceptionnelle

Fonctionnement continu sans aucune perte de vitesse.

- Processeur Intel® Core™ 2 Duo SU9400 (ULV)

#### Connectivité illimitée

Connectivité illimitée, en intérieur comme en extérieur.

- Technologies 3G/UMTS, WLAN et Bluetooth haut débit intégrées en option



## Composants

<b>Modules de mémoire</b>	2 Go (1 module(s) with 2 Go, DDR3), 1066 MHz
	1 Go (1 module(s) with 1 Go, DDR3), 1066 MHz

<b>Disques durs (internes)</b>	320 Go, 5400 rpm, SATA, 2,5 pouces S.M.A.R.T.
	160 Go, 5400 rpm, SATA, 2,5 pouces S.M.A.R.T.
	64 Go SSD SATA, 2,5 pouces

<b>Remarques sur le disque dur</b>	ShockSensor pour la protection des disques durs contre les chocs S'agissant de la capacité du disque dur, 1 Gigabit équivaut à un milliard de bits. La capacité accessible peut varier, également en fonction du logiciel utilisé
------------------------------------	---

## Batterie

<b>Type de batterie</b>	Batterie Li-Ion 6 cellules	Batterie Li-Ion 9 cellules
<b>Puissance de la batterie</b>	56.16 Wh	56.16 Wh
<b>Capacité de la batterie</b>	5.200 mAh	7.800 mAh

<b>Caractéristiques de la batterie</b>	Charge dynamique prise en charge (recharge rapide)
--	--

<b>Banc d'essais</b>	Mobile Mark 2005
----------------------	------------------

<b>Remarques sur la batterie</b>	L'autonomie des batteries peut varier en fonction du modèle, de la configuration, des applications, des paramètres de gestion de l'alimentation et des fonctions utilisées. Le temps de chargement des batteries dépend de l'utilisation.
----------------------------------	---

<b>WLAN (en option)</b>	Intel® Wireless WiFi Link 5300 AGN 11/13 canaux Mini-carte Atheros b/g 802.11 b/g
-------------------------	--

<b>UMTS/HSUPA (en option)</b>	Sierra Wireless MC8790 (downlink 7.2 MBit/s, uplink 2.0 MBit/s)
-------------------------------	---

<b>Bluetooth</b>	Bluetooth 2.1
------------------	---------------

<b>Nom de l'unité de base</b>	STYLISTIC ST6012
-------------------------------	------------------

## Informations générales sur le système

<b>Processeur</b>	Intel® Core™2 Duo LV SU9400 (1.4 GHz), 3 MB , 800 MHz
-------------------	---

<b>Chipset</b>	Intel® GS45, ICH9-M
----------------	---------------------

<b>Caractéristiques du BIOS</b>	BIOS Flash EPROM BIOS basé sur le portable Phoenix TrustedCore
---------------------------------	---

<b>Emplacements mémoire</b>	2 DIMM
-----------------------------	--------

<b>Mémoire turbo</b>	4 Go en option
----------------------	----------------

<b>Capacité maximale de mémoire RAM prise en charge</b>	4 Go
---	------

<b>Remarques sur la mémoire</b>	8 Go (pour les futurs modules de mémoire).
---------------------------------	--

## Interfaces

<b>Logements pour cartes mémoire</b>	1 (SD)
--------------------------------------	--------

<b>Logement pour carte PC Card (Type I/II)</b>	1
--	---

<b>Logement pour carte à puce (SmartCard)</b>	1
---	---

<b>Logement pour carte SIM</b>	1
--------------------------------	---

<b>Total USB 2.0</b>	2
----------------------	---

<b>VGA</b>	1
------------	---

<b>Ethernet (RJ-45)</b>	1
-------------------------	---

<b>Audio : entrée ligne / microphone</b>	1
--	---

<b>Audio : sortie ligne / casque</b>	1
--------------------------------------	---

<b>Microphones internes</b>	2
-----------------------------	---

<b>Connecteur de station d'accueil pour répliqueur de ports</b>	1
---	---

<b>Prise en charge du verrou Kensington</b>	1
---	---

---

## Communication filaire

<b>LAN</b>	10/100/1000 MBit/s intégré Intel® 82567LF
------------	---

---

## Technologies sans fil

<b>Antennes</b>	3 antennes WLAN double bande, 2 antennes UMTS, 1 Bluetooth
<b>Remarques sur le WLAN</b>	Importation et utilisation conformément aux réglementations spécifiques du pays.
<b>UMTS</b>	option

---

## Clavier et dispositifs de pointage

Lecteur d'empreintes digitales  
Touches de lancement  
Voyant d'état  
Boutons de lancement d'applications  
Styler pour Tablet PC  
Numériseur

---

## Multimédia

<b>Type audio</b>	Intégré
<b>Codec audio</b>	Realtek ALC269
<b>Caractéristiques audio</b>	Haut-parleur mono
<b>Caméra</b>	En option : ConfCaméra intégrée, 1,3 mégapixels

---

## Cartes graphiques

<b>Ecran</b>	12,1 pouces TFT avec numériseur actif 1 280 x 800 pixels (WXGA) écran mat
<b>Résolution max. de l'affichage externe</b>	1 920 x 1 200 / true color / 85 Hz
<b>Marque de la carte graphique</b>	Mobile Intel® GMA 4500M HD
<b>Fonctions graphiques</b>	DualView (Windows XP et Windows Vista)

---

## Alimentation

<b>Adaptateur secteur</b>	16 V / 60 W (3,75 A)
<b>Plage de tension nominale</b>	100 - 240 V (AC Input)
<b>Plage de fréquence nominale</b>	50 - 60 Hz

---

## Consommation d'énergie

<b>Remarque sur la consommation</b>	voir le livre blanc sur la consommation d'énergie
<b>Lien vers le Livre blanc sur l'énergie</b>	<a href="http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=405a7569-10c7-4be5-91ba-a51472338614">http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=405a7569-10c7-4be5-91ba-a51472338614</a>

---

## Dimensions / Poids / Environnement

<b>Dimensions (L x P x H)</b>	325 x 220 x 23,8 - 31,7 mm
<b>Poids</b>	1,6 kg
<b>Remarques sur le poids</b>	Le poids peut varier en fonction de la configuration réelle.
<b>Température ambiante de fonctionnement</b>	5 - 35°C
<b>Humidité relative de fonctionnement</b>	20 - 80 %

---

## Système d'exploitation

<b>Système d'exploitation préinstallé en option</b>	TwinLoad Microsoft® Windows® XP Edition Tablet PC 2005 (DVD) Microsoft® Windows Vista® Professionnel 32 bits
<b>Système d'exploitation compatible</b>	Microsoft® Windows® XP Edition Tablet PC 2005
<b>Remarques sur le système d'exploitation</b>	Prise en charge des pilotes pour Microsoft Windows XP

---

## Logiciel supplémentaire

<b>Logiciel supplémentaire (préinstallé)</b>	Adobe Acrobat Reader Panneau d'application DVD de pilotes et utilitaires (DUDVD) Microsoft® Office Ready (essai) Norton Internet Security (pare-feu inclus) sur DVD de pilotes et utilitaires pour Microsoft Windows XP Pile Bluetooth Toshiba Documentation utilisateur en ligne « Easy Guide » Utilitaire des touches de tablette
--	--

---

---

## Logiciel supplémentaire

<b>Logiciel supplémentaire (en option)</b>	Support de restauration Windows Vista <sup>*</sup> DVD de pilotes et utilitaires (DUDVD) Gestionnaire de connexions UMTS (en option avec UMTS)
--	--

<b>Logiciel supplémentaire (inclus sous forme de CD/DVD)</b>	SmartCase Logon+
--	------------------

---

## Administration

<b>Fonctionnalités d'administration</b>	Gestion des pilotes DeskUpdate DeskView Migrate (en option) DeskView Control (en option)
---	--

<b>Type d'administration</b>	Gestion de clients DeskView 10.x incluant :
------------------------------	---

<b>Fonctions DeskView</b>	Gestion de clients à distance en ligne/hors ligne Gestion et rapports détaillés sur l'inventaire système Gestion du BIOS Gestion de l'alimentation à distance Notifications système Contrôle à distance de la sécurité Intégration Helpdesk DeskView Fonction WoL (wake on LAN)
---------------------------	--

<b>Normes prises en charge</b>	WMI PXE BootP (made4you)
--------------------------------	--------------------------------

<b>Lien vers l'administration</b>	<a href="http://ts.fujitsu.com/solutions/it_infrastructure_solutions/manageability/featurefinder.html">http://ts.fujitsu.com/solutions/it_infrastructure_solutions/manageability/featurefinder.html</a>
-----------------------------------	---

---

## Sécurité

<b>Sécurité physique</b>	Prise en charge du verrou Kensington
--------------------------	--------------------------------------

<b>Système de sécurité</b>	Symantec Norton Internet Security (version d'évaluation de 90 jours) Option de protection en écriture pour Flash EPROM Contrôle de toutes les interfaces USB
----------------------------	--

<b>Sécurité des utilisateurs</b>	Lecteur d'empreintes digitales intégré Contrôleur de carte à puce (SmartCard) intégré dans la carte PC Card avec prise en charge du verrouillage système Mot de passe pour le disque dur Sécurité SystemLock 2 BIOS avec carte à puce SmartCase Logon+ inclus Logiciel de lecture d'empreintes digitales Mot de passe BIOS pour les utilisateurs et les superviseurs
----------------------------------	---

---

## Conformité

<b>Europe</b>	CE Certification Nordic Swan en cours
---------------	--

<b>Etats-Unis/Canada</b>	FCC classe B (selon configuration sans fil)
--------------------------	---

<b>International</b>	Certifié Wi-Fi Certification ENERGY STAR <sup>®</sup> 4.0
----------------------	--

<b>Lien vers la conformité</b>	<a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/default.aspx">https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/default.aspx</a>
--------------------------------	---

---

## Appareils d'accueil (en option)

	Tablet Dock
--	-------------

<b>Entrée courant continu</b>	1
-------------------------------	---

<b>Audio : sortie ligne / casque</b>	1
--------------------------------------	---

<b>Total USB 2.0</b>	3
----------------------	---

<b>VGA</b>	1
------------	---

<b>Ethernet (RJ-45)</b>	1
-------------------------	---

<b>Prise en charge du verrou Kensington</b>	2
---	---

<b>Nom du lecteur</b>	DVD Super Multi
-----------------------	-----------------

---

## Garantie

<b>Garantie standard</b>	2 ans
--------------------------	-------

<b>Niveau de service</b>	Enlèvement sur site (selon pays)
--------------------------	----------------------------------

### Services de maintenance et d'assistance - l'extension idéale

<b>Service recommandé</b>	Garantie enlèvement sur site pendant 3 ans, disponible selon les zones.
---------------------------	---

<b>Disponibilité des pièces de rechange</b>	5 ans
---	-------

<b>Service Weblink</b>	<a href="http://ts.fujitsu.com/Supportservice">http://ts.fujitsu.com/Supportservice</a>
------------------------	---

---

---

Pour plus d'informations relatives à la protection de l'environnement, notre politique et la recommandation environnementale FSC03230 voir :

<http://fr.ts.fujitsu.com/aboutus>

Reprise et recyclage :

<http://fr.ts.fujitsu.com/recycling>

---

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et les informations relatives à la livraison sont fournies sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue.

Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

Pour plus d'informations, visitez le site : [http://fr.ts.fujitsu.com/terms\\_of\\_use.html](http://fr.ts.fujitsu.com/terms_of_use.html)

Copyright © Fujitsu Technology Solutions Avril 2009

Publié par  
Fujitsu Technology Solutions  
<http://ts.fujitsu.com/>